



Einbauanleitung Externer Batterieanschluss für die Purivox Knallschreckgeräte (Art. Nr. 105482)

Mithilfe des externen Batterieanschlusskabels lassen sich die Purivox Knallschreckgeräte sehr einfach über eine 12V Autobatterie mit Strom versorgen.

Einbauanleitung (Falls Sie den Artikel nachträglich bestellen. Bei einem Neugerät und des optionalen externen Batterieanschlusskabels, ist dieses schon verbaut.)

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

Bohrer 4mm und 10mm

Gewindeschneider M12

Bohren Sie mittig unterhalb des Ein-/Aus-Schalters und des Aufklebers ein 4mm Loch. Bohren Sie dieses danach auf 10mm auf. Verwenden Sie den Gewindeschneider und schneiden ein M12er Gewinde in die Front.



ACHTUNG: Achten Sie darauf nicht die Platine zu beschädigen.

Stecken Sie nun den Stecker und das Kabel durch das Loch und ziehen Sie die Kabeldurchführung fest. Stecken Sie nun den weißen Stecker auf die Platine auf.

Nun können Sie Ihr Knallschreckgerät mit jeder handelsüblichen 12V Batterie betreiben. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Purivox Saat- und Ernteschutzgerät GmbH

Hauptstraße 11 67308 Ottersheim
06355/95430 info@purivox.com